



Caractéristiques Philips LED Sécurité Coreline BWC120 Blanc 14W 1800lm - 830 Blanc Chaud | 282x178mm - IP54 - Détecteur De Lumière

[Voir le produit](#)

Product Details

|      |          |
|------|----------|
| EOC8 | 85194399 |
|------|----------|

Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 206963                         |
| EAN                          | 8718291851943                  |
| Code Fabricant               | 85194399                       |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 14W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1800lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 95                             |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Inclinable        | Non         |
| Référence Article | Hublots LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                              |
| Connexion du Luminaire         | SI [Bloc connection à vis]                           |
| Convient pour l'Extérieur      | Oui                                                  |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50                                        |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                                |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                           |
| Gamme                          | BWC120                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 282 |
| Largeur (mm)  | 178 |
| Hauteur (mm)  | 134 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur Capteur de luminosité

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**